

4. Opis techniczny

4.4. Oznaczenie i numeracja kabli.

Kable na całej trasie powinny być wyposażone w oznaczniki rozmieszczone, co ok. 10m i w miejscach charakterystycznych.

Na oznaczniku należy podać:

- symbol i numer linii kablowej,
- oznaczenia kabla wg odpowiedniej normy
- znak użytkownika kabla,
- rok ułożenia kabla.

Treść opaski kablowej wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem kabla.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu trasę projektowanych kabli należy oznaczyć słupkami betonowymi wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji.

Przed oddaniem linii kablowych do eksploatacji należy dokonać pomiaru skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w sieci 15kV i 0,4kV.